

## ZDROJ XTENDLAN ZSB02-12-60



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 137 Kč</b><br><b>(bez DPH: 940 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 251 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>114 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | NETXTE2175                                  |
| Part No.:    | ZSB02-12-60                                 |
| Záruka:      | 26 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

## Popis

### XtendLan ZSB02-12-60

Stabilizovaný napájecí zdroj s se dvěma výstupy 13,8V/4A a 13,8V/1A a s okruhem pro nabíjení a připojení záložní baterie. Celkový výstupní proud 5A. Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Bateriový okruh dobíjen 1A. Ochrana proti zkratu baterie a ochrana baterie proti úplnému vybití.

Upozornění: baterie není součástí balení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Výstupní obvod:

**Výstupní napětí:** 13,8 V DC (2% tolerance)  
**Výstupní proud:** 4A + 1A (+1A dobíjení baterie)  
**Celkový výstupní výkon:** 60W (+ 12W dobíjení baterie)  
**Ochranné prvky:** zkrat, přetížení, přepětí  
**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

#### Vstupní obvod:

**Vstupní napětí:** 100-240V AC, 50-60Hz  
**Typ připojení:** šroubová svorkovnice  
**Účinnost:** min. 85% při maximální zátěži

#### Záložní baterie:

**Nabíjení baterie:** napětím o cca. 0,8V vyším než nastavené výstupní napětí, tzn. při výstupu 12V nabíjí při napětí cca. 13V, max. proudem 1A  
**Ochrana proti:** zkratu baterie, úplnému vybití baterie  
**Resetovací tlačítko:** pro výměnu vadné baterie  
**Typ připojení:** Faston konektory (6,3mm šíře)  
**Resetovací tlačítko:** použití při výměně vadné baterie (není nutné vypínat napájení)

*Pozn.: nastavení výstupního napětí nemá vliv na napětí při práci z baterie (zdroj nepracuje jako napěťový měnič), proto věnujte pozornost výkonu baterie a skutečně poskytovanému napětí při výpadku. Při větším proudovém odběru doporučujeme také dobré připevnění Fastonů na konektory baterie pro snížení přechodového odporu.*

#### Mechanické vlastnosti:

**Materiál:** kovová skříň  
**Uzemnění šasi:** propojení s ochranným vodičem

**Rozměry:** 140 x 80 x 45 mm

**Montáž:** na zeď